



FCTQ3-Modul EBV-AC-F2-M-400_240-16, Art.-Nr.: 205702

Technische Daten

Vorsorgungsspannung

Quelle	1. Festspannung aus dem Netz (400 V, 50 Hz) 2. Festspannung aus dem Netz über Transformator (240 V, 50 Hz)
Sicherung	Funktions-Spannungspfad abgesichert mit Sicherung 16 A un FI
Netz	1- und 3-phasig

Prüfspannung

Messbereich	10 – 270 V AC Strangspannung, 20 – 465 V AC Aussenleiterspannung*
Auflösung, Digit	0,1 V
Messunsicherheit, Genauigkeit	0,5 % vom Messbereichsendwert**
Frequenz der Spannung	45 – 65 Hz

Prüfstrom

Messbereich	0,0 – 16,0 A
Einstellbereich Grenzwerte	0,0 – 16,0 A
Auflösung, Digit	0,025 A
Messunsicherheit	0,5 % vom Messbereichsendwert +/- 3 Digits

Prüfzeit

Einstellbereich Prüfzeit	0,5 s – 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Auflösung	0,1 s
Messunsicherheit	+/-10 ms
Start der Prüfzeit	Start der Prüfzeit erfolgt nach einstellbarem Startscenario

* Die Aussenleiterspannung wird näherungsweise aus den Strangspannungen berechnet.
 ** Für die Aussenleiterspannung ergibt sich bei ungleicher Last ein lastabhängiger zusätzlicher Fehler von bis 2% vom Messwert.

Sonstiges

Fehlererkennung	über Grenzwert, die Auswertung auf die Verletzung der Grenzwerte beginnt erst nach dem Startscenario.
Startszenarien	Vorhandene Startscenarioen: - Nach Verzögerung - Nach Überschreiten des unteren Grenzwertes, mit Zeitüberwachung - Nach Verzögerung und Überschreiten des unteren Grenzwertes, mit Zeitüberwachung - Nach Unterschreiten des Gradienten, mit Zeitüberwachung - Nach Unterschreiten des oberen Grenzwertes, mit Zeitüberwachung - Nach Verzögerung und Unterschreiten des oberen Grenzwertes mit Zeitüberwachung

Sicherung	abgesichert mit 16 A und FI
Kurzschlussprüfung	ohne Kurzschlussprüfung
Sicherheit	kein hardwaremäßiger Sicherheitskreis vorhanden
Gehäuse	Einbauvariante: Eingebaut im mobilen Prüfwagen der Serie 400 oder in einem Schaltschrank, Prüfwagen oder Schaltschrank muss separat bestellt werden
Einschaltstrombegrenzung	inklusive
Umschaltung auf HV-Test	inklusive 2 x 2-pol. HV Relais zur Umschaltung auf Hochspannungs-Prüfung
Relaissteuerung	Relais werden zentral über das Prüfsystem gesteuert
Varianten	je nach Ausstattung des Prüfsystems ATS400 können wahlweise auch die 1-phasigen Versorgungsmodule des ATS400 zugeschaltet werden